

26AK 1/2" LEMO ESIVAHVISTIN

Yleiskäyttöinen esivahvistin integroidulla 7-pin LEMO liittimellä

MSP_VIRTUEMA GRAS
RT_MANUFACT
URER

MSP_VIRTUEMA 26AK
RT_SKU:

Tyyppi: LEMO

Taajuusalue: 2 Hz - 200 kHz

Liitin: 7-pin LEMO

Halkaisija: 1/2"

Ominaisuuksia ja tyypillisiä sovellutuksia:

- Taajuusalue 2 Hz – 200 kHz
- Syöttön impedanssi 20 Gohm, 0.4 pF
- Ulostulon impedanssi 55 ohmia
- Integroitu 7-pinnin LEMO liitin
- Johtoa saatavilla eri pituuksilla (ei sisälly hintaan)
- Kestävä ja luotettava
- Yleiskäyttöön laboratorio- ja kenttätöihin

Yleiskäyttöinen esivahvistin integroidulla 7-pinnin LEMO liittimellä. Kaikki G.R.A.S. mikrofonien esivahvistimet pohjautuvat pieneen keraamiseen paksukalvoiseen alustaan todella korkealla impedanssilla. Keraaminen alusta on suojattu renkaalla minimoidakseen hajakapasitanssia ja häiriötä mikrofonista. Kotelo on tehty ruostumattomasta teräksestä maksimaalista lujuutta ja kestävyyttä varten. Näiden esivahvistimien pienet mitat takaavat luotettavan toiminallisuuden kosteissa olosuhteissa sisäisestä virtahäviöstä syntyvästä lämmöstä johtuen.

MSP_VIRTUEMART_PRODDOCS

1. [Esite](http://www.mip.fi/images/docs/fi/26AK.pdf) , (URL: <http://www.mip.fi/images/docs/fi/26AK.pdf>)



www.facebook.com/mipelectronics



[www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd-/](https://www.linkedin.com/company/mip-electronics-ltd/)



www.youtube.com/channel/UCpKEF_7bS4dMC4qPokUAgDQ